DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Multicomfort RGB(W) Fernbedienung

Allgemeine Daten	
Art.Nr.:	CTR-304190

Technische Daten	
Spannungsversorgung:	3x1,5V AAA Batterien
RF Frequenz:	RF Signal Wireless 868Mhz
Betriebstemperatur:	-10°C bis +60°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C
Maße (LxBxH) in mm:	132x44x25

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Multicomfort RGB(W) Fernbedienung

Anlernen

Nachdem Sie alle Komponenten angeschlossen haben, lernen Sie diese an einem TRELIGHT Vega RF-Controller an.

1. Drücken Sie kurz die Lerntaste am TRELIGHT Vega RF-Controller.
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein, die Kontroll-LED leuchtet rot.
3. Tippen Sie auf eine Zonen-Taste (1 bis 8) und bestätigen die Wahl, indem Sie über das Farbrad fahren.

Hinweis: Ihre Programmierung wird durch Aufblinken der angeschlossenen Lichtquelle bestätigt.

Wenn Sie über weitere TRELIGHT Vega RF-Controller verfügen, können Sie diese wie oben beschrieben in die anderen Zonen einlernen.

Löschen der gespeicherten Fernbedienungen im Empfänger

Lerntaste am Empfänger für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, der Vorgang wird durch Aufblinken der angeschlossenen Lichtquelle bestätigt.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Multicomfort RGB(W) Fernbedienung

Bedienung	
⏻	Ein- und Ausschalten der angelernten Controller. Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.
Farbwahlrad	Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Farbrad und stellen so den gewünschten Farbton ein. Info: Farbverlaufsprogramme werden durch berühren des Farbwahlrads beendet.
B+ / B-	Taste B- antippen oder drücken = runterdimmen Taste B+ antippen oder drücken = hochdimmen Dies dimmt die RGB Festfarben in 8 Stufen von 10-100%.
S+ / S-	Die Ablaufgeschwindigkeit der Programme ist über die „S+“ bzw. „S-“ Tasten in 16 Stufen einstellbar
W+	Drei vorprogrammierte Weißtöne (warmweiß, neutralweiß und kaltweiß) auf Knopfdruck
R G B	Taste kurz antippen = Ein-/Ausschalten des Farbkanals (Rot / Grün / Blau) Taste gedrückt halten = dimmt den gewählten Farbkanal Info: Dimmen Sie die Farbkanäle R, G und B auf 100%, erhalten Sie ein kaltweißes Licht. Nun können Sie durch individuelles Dimmen Ihre Wunschfarbe sehr gezielt einstellen.
W	An diesen Kanal können Sie eine unabhängig zu steuernde Lichtquelle anschließen, z.B. warmweiße LED. Taste kurz antippen = Ein-/Ausschalten | Taste gedrückt halten = dimmen Info: Schalten Sie mit den Tasten R,G, und B den Farbbreich aus um nur das warmeiße Licht zu sehen. Sie können die Lichtstimmung aber auch durch hinzudimmen von rot, grün und blau weiter variieren.
P- / P+	Tasten kurz antippen = Startet/Stoppt/Wechselt in eines von 10 Farbwechselprogrammen

P	Farbwechsel	Farben
1	weich	weiß-gelb-rosa-weiß-türkis
2	weich	rosa-rot-gelb-grün-türkis-blau
3	weich	blau-rosa-gelb-grün-türkis
4	weich	rot-weiß-grün-weiß-blau-weiß
5	hart	rot-gelb-weiß-türkis-grün-weiß-rosa-blau-rosa-weiß-gelb
6	weich >100%, weich <0%	rot-grün-blau
7	weich >100%, hart >0%	rot-grün-blau
8	hart >100%, weich >0%	rot-grün-blau
9	hart	rot-grün-blau
10	weich	blau-rosa-orange-gelb-weiß-türkis

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Taste kurz antippen = wählt Zone aus | Taste gedrückt halten = schaltet Zone an oder aus Info: Wenn Sie die Zonentasten kurz hintereinander antippen werden diese gemeinsam gesteuert. Die Paarung wird durch anwählen einer einzelnen Zone wieder getrennt.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Multicomfort RGB(W) Fernbedienung

Sicherheitshinweise
Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.
Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.
Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.
Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.
Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.
Produktänderungen erforden Rücksprache mit PUR-LED Technik.
PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920