



Allgemeine Daten

Art.Nr.: CTR-212015 Bewegungsmelder Infrarot inkl. Sensor 100-240Vac 250W

Produktmerkmale und -eigenschaften

Durch aktive Infrarotstrahlen wird ein Ein-/Ausschalten durch den Sensors ermöglicht.

Schalten Sie mit diesem Bewegungsmelder nahezu unsichtbar Ihre LED-Lichttechnik durch Bewegung AN und nach einer bestimmten Zeit (einstellbar) automatisch wieder AUS.

Technische Daten

Betriebsspannung:	100-240 Vac
Leistung:	250W
Dimmfunktion:	nein
LxBxH in mm:	83 x 35 x 19
Erfassungsreichweite / Erfassungswinkel:	2500mm / 80°
Sensor Durchmesser (Bohrloch):	20mm
Sensorleitung:	1500mm
Betriebstemperatur:	70°C gemessen am TC-Punkt
Zeiteinstellung:	10 Sek. - 3 Min.

Die Betriebstemperatur muss im thermisch eingeschwungenen Zustand (nach EN 60598-1) am TC-Punkt gemessen werden.

Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern die vorherige Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.