

DATENBLATT

8-Kanal LED DALI Dimmer 12-24Vdc 8x5A max.



Allgemeine Daten

Art.Nr.:	885058
Artikel:	8-Kanal LED DALI Dimmer 12-24Vdc 8 Kanäle x 5A max
Eingangsspannung:	12-24Vdc (Info: es sind zwei verschiedene Spannungen gleichzeitig nutzbar)
Ausgangsstrom:	8x 5 A max.
Ausgangsleistung:	480W @ 12Vdc max / 960W @ 24Vdc max.
Eingangssignal:	DALI Signal RJ45
Ausgangssignal:	8x 12-24Vdc PWM (gem. Pluspol) und 8x 0-10V Analogausgang
Temperaturbereich:	-20 - + 55°C
Maße (L x B x H) in mm:	260 x 120 x 40
Gewicht:	860g

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

DATENBLATT

8-Kanal LED DALI Dimmer 12-24Vdc 8x5A max.



Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.